

MANUAL DE USUARIO

Sensor Magnético WiFi para Puerta/Ventana

Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras referencias.

Funciones principales

- Protección contra manipulación (tamper).
- Alerta de batería baja.
- Compatible con asistentes de voz como Alexa.
- Soporta actualización de firmware OTA.

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	DC 3V (2 baterías LR03/AAA)
Corriente en reposo	≤10 μA
Corriente de alarma	≤160 mA
Voltaje de batería baja	≤2.7 V
WiFi	802.11 b/g/n
Distancia de detección magnética	≥15 mm
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C
Humedad de trabajo	Máx. 95% RH

Instalación y uso

- Empuje hacia arriba el soporte de montaje para retirarlo.
- Inserte las baterías en el compartimiento según la polaridad indicada.
- Después de instalar las baterías, el indicador LED se encenderá y luego se apagará.

Configuración con la aplicación

- Descargue la aplicación TUYA Smart desde App Store o Google Play.
- Regístrese con su número de teléfono.
- En la interfaz 'My Home' presione '+' o 'Add Devices'.
- Seleccione el sensor de seguridad y luego el sensor magnético de puerta.

Conexión a la red WiFi

- Use el pin incluido para mantener presionado el botón de reinicio durante más de 5 segundos.

- El indicador comenzará a parpadear y entrará en modo de conexión automática.
- Ingrese la contraseña WiFi cuando la aplicación lo solicite y confirme.

Modo de conexión manual

- Si el modo automático falla, mantenga presionado el botón de reinicio nuevamente durante 5 segundos.
- El indicador parpadeará lentamente.
- Seleccione el modo compatible en la aplicación.
- Conéctese a la red WiFi 'SmartLife■XXXX' desde los ajustes del teléfono y regrese a la aplicación para finalizar la configuración.

Funcionamiento

- Una vez conectado, abra la interfaz del sensor en la aplicación.
- Cuando la puerta se abre, la aplicación enviará una notificación.
- Cuando la puerta se cierra, la aplicación mostrará el estado cerrado.